



Radio



Muzyka

Wideo-
mofon

Interkom



Strefa audio



Dane techniczne

LARA Radio

Radio internetowe

Wspierany format danych:	mp3, ogg, acc
--------------------------	---------------

Sterowanie / ustawienia

Panel przedni:	dotykowe przyciski ekranowe
Komunikacja Ethernet:	z komputera oraz oprogramowania LARA Configuratoro
Przycisk RESET:	restart urządzenia / reset do ustawień fabrycznych

Interfejs ethernet

Interfejs komunikacyjny:	10 / 100 Mbps
Złącze:	RJ45
Maks. długość przewodu UTP z zasilaniem:	50m

Wyświetlacz

Rodzaj:	kolorowy OLED
Rozdzielczość:	128 x 128 pikseli
Obszar aktywny:	26 x 26 mm

Parametry zasilania

Zasilanie:	PoE 24 V DC (maks. 27 V DC) / 1.25 A
Wejście min.:	1.4 W
Wejście maks.:	26W (szczytowa przy maks. poziomie odtwarzania)

Parametry wzmacniacza

Wzmacniacz:	stereofoniczny, klasa D, sterowane wyjście cyfrowe
Moc maks. na wyjściu:	2 x10 W/8 Ω

Wejścia / wyjścia

Mikrofon:	nie
Wejście audio:	3.5 stereo jack
Wyjście audio 1:	terminale LINE OUT (do podłączenia wzmacniacza zewnętrznego)*
Wyjście audio 2:	terminale OUT L/OUT R (wyjście głośnikowe z wewnętrznego wzmacniacza)

Podłączenie

Terminal:	0.5 - 1 mm ² (wyjście audio)
-----------	---

Pozostałe dane

Temperatura robocza:	0 .. + 55 °C
Ochrona IP:	IP20
Kategoria przepięcia:	II.
Stopień zanieczyszczenia:	2
Instalacja:	do puszek instalacyjnej

Wymiary i Waga

Wymiary:	
Ramka - plastik:	85 x 85 x 46 mm
- metal, szkło, drewno, granit:	94 x 94 x 46 mm
Waga:	87 g (ramka plastikowa)

- Odtwarzacz muzyki oraz internetowych stacji radiowych o wielkości włącznika we wzornictwie LOGUS⁹⁰.
- LARA Radio - po podłączeniu do Internetu odtwarza internetowe stacje radiowe - możesz zapisać do 40 stacji. Bez ograniczeń możesz wybierać pomiędzy tysiącami internetowych stacji radiowych z całego świata, które dostarczają dane w wymaganym formacie.
- LARA Radio potrafi również odtwarzać zawartość z zewnętrznych źródeł muzyki, takich jak np. smartfon, odtwarzacz MP3. Wymienione urządzenia są podłączone poprzez wejście audio typu stereo jack 3.5 mm, znajdujące się pod przednim panelem.
- LARA Radio pozwala również na odtwarzanie plików audio z centralnych serwerów NAS, w których jest zainstalowane oprogramowanie Logitech Media Server. Dzięki temu funkcja ta może być wykorzystana w kompleksowym systemie iNELS lub jako całkowicie niezależne urządzenie automatyki domowej. Sterowane jest z kompleksowej aplikacji iHC, gdy jest częścią systemu iNELS. O ile chcesz korzystać tylko z funkcji serwera NAS, to masz do dyspozycji aplikację LARA NAS.
- Sterowanie przez dotyk z przedniego panelu urządzenia (sześć przycisków pojemnościowych), lub z pilota na podczerwień. Podstawowych ustawień urządzenia (podłączenie do sieci LAN, wybór języka, wybór wejścia audio) można dokonać bezpośrednio w menu w urządzeniu poprzez 6 pojemnościowych przycisków, znajdujących się na przednim panelu. Ustawienia zaawansowane (wybór stacji, podłączenie do serwera, aktualizacja firmware, itd.) są konfigurowane za pomocą komputera i oprogramowania LARA Configurator.
- LARA Radio jest wyposażona w kolorowy wyświetlacz OLED o przekątnej 1.5". Wyświetlacz pokazuje również podstawowe informacje dotyczące odtwarzanej muzyki, oraz pozwala na poruszanie się w menu / ustawieniach, itd.
- LARA Radio ma wbudowany wzmacniacz o mocy 2 x 10 W, co w znaczny sposób ułatwia instalację w miejscach, gdzie podana moc jest wystarczająca. Urządzenie LARA można wykorzystać w celu nagłośnienia np. kuchni, poczekalni, biur, recepcji, holów wejściowych, sal operacyjnych lub wellness.
- LARA zasilana jest z PoE z napięciem maksymalnym 27 V DC / 1000 mA. Z tego wynika główna zaleta - podłączenie oraz komunikacja poprzez jeden przewód (UTP).
- Do dyspozycji jest szeroka gama akcesoriów do urządzenia LARA - podłączenie (adaptery PoE, przełączniki PoE), głośniki (w ramce, naściennne lub sufitowe) oraz instalacja (przewody, puszki, itd.).
- Zgodne ze standardami IEEE 802.3u (100BASE-Tx).
- Automatyczne wykrywanie krosowego przewodu Ethernet - MDIX.

* Przewód z terminali LINE OUT musi być ekranowany, maks. długość nie powinna przekroczyć 5 m.

EAN kod

LARA Radio Biały:	8595188148719
LARA Radio Kość słoniowa:	8595188149242
LARA Radio Lodu:	8595188149228
LARA Radio Perłowy:	8595188149259
LARA Radio Aluminiowy:	8595188149211
LARA Radio Szary:	8595188149235