



EAN код
ЕНТЗ (белая рамка, белый межрамник, белый корпус) - 8595188156196*

Технические параметры		ЕНТЗ
Дисплей		
Тип:	цветной TFT LCD	
Соотношение сторон:	3:4	
Видимая поверхность:	52.5 x 70 мм	
Подсветка:	активная	
Сенсорная поверхность:	резистивная 4 проводная	
Диагональ:	3.5"	
Разрешение:	240 x 320	
Глубина цвета:	16.7 М (24 разрядный цвет)	
Электропитание		
Напр. питания / диапазон	27 V DC, -20 / +10 %	
Ном. Ток:	150 мА (при 27 V DC)	
Подключение		
Подключение:	клеммная плата	
Сечение подключ. проводов:	макс. 2.5 мм ² / 1.5 мм ² с гильзой	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура:	0 .. +55°C	
Складская температура:	- 20 .. +70°C	
Степень защиты:	IP20	
Категория перенапряжения:	II.	
Степень загрязнения:	2	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	в монтажную коробку	
Размеры и Вес		
Размеры:	94 x 94 x 36 мм	
Вес:**	127 гр.	

* Коды поставки всех цветовых комбинаций находятся в ценнике iNELS.
** Вес указан с пластиковой рамкой.

- Панель управления с сенсорным дисплеем ЕНТЗ системы iNELS применяется там, где требуется управление большим количеством устройств. Панель позволяет минимизировать количество управляющих элементов, т.к. включает в себя функции многих из них.
- Панель управления ЕНТЗ доступна в стеклянных рамках в черном или белом исполнении и является частью линии стеклянных элементов iNELS для системы управления гостиничными номерами (GRMS).
- ЕНТЗ может применяться не только в системе управления гостиничными номерами (Guest Room Management System), но и в других проектах в качестве мультифункциональной панели управления.
- ЕНТЗ предлагает удобный интерфейс для управления гостиничным номером, который был спроектирован так, чтобы гости могли легко создавать среду, которая поможет им чувствовать себя как дома.
- Графический интерфейс может быть изменен и адаптирован к конкретному проекту отеля, офисного здания или ресторана на основе консультаций с производителем.
- На панели можно настраивать температуру, скорость вентилятора фанкойла, световые сценарии, затемнение, музыку, а также передавать информацию: "Не беспокоить" и "Убрать в номере".
- ЕНТЗ позволяет управлять громкостью, выбирать станции интернет радио на устройстве LARA Radio.
- Информацию "Не беспокоить" и "Убрать в номере" можно визуализировать на устройстве для чтения карт GCR3-11 или стеклянной инфопанели GDB3-10, которая находится перед входом в комнату. Информация также может быть отправлена непосредственно на стойку регистрации отеля.
- ЕНТЗ имеет 3.5" цветной сенсорный дисплей с соотношением сторон 3:4 и разрешением 240 x 320 точек. Глубина цвета 16.7 милл. цветов (24 бит цвета, True Color).
- Посредством сенсорного экрана Вы можете осуществлять управление одним касанием пальца. Отдельные символы при „нажатии“ анимируются.
- ЕНТЗ разработана для серии устройств LOGUS⁹⁰ (однако, ЕНТЗ не предназначена для многоместной рамки и устанавливается в монтажную коробку).

Подключение

